

SUPER FLANGER SF400

Ultimate Flanger Effects Pedal

この度は BEHRINGER SUPER FLANGER SF400 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
このフランジャーは、ペダルを踏むだけでピンテージからモダンまで一連のフラン
ジャー効果が再現できる一台です。古典的なアナログフランジャーから図太い現代的なフ
ランジャー効果までが自由にお楽しみいただけます。さらに、新たにゲート / パンモ
ードも加わり、遊び心たっぷりです。

1. 操作機構

① この **MODE** ノブで、各フランジャータイプを切り替えることができます:
Standard: 代表的なフランジャー効果を再現

Ultra: より深みのある強力なフランジャー効果を再現

Gate/Pan: モノまたはステレオの出カモードの違いによって、モノスライサー効果またはステレオフランジャー効果を再現

Momentary: 単音のみへの使用など、ペダルを踏みこんでいる間のみ効果の加わるモメンタリータイプのフランジャーを実現

② **MANUAL** コントローラーで、エフェク
トに加わるセンター周波数を調節します。

③ **DEPTH** コントローラーにより奥行き
および低みのあるサウンドを調整します。

④ **RATE** コントローラーにより、フ
ランジャーエフェクトの速度を調整します。

⑤ **RES (onance)** コントローラーでは、
フィードバック信号の強度を調整します。
これによりフランジャー共鳴周波数
が高まります。このため、フランジャーエフェクトが強くなります。

⑥ エフェクトが起動されると、**ON/BATT** -LED が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。

⑦ フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。ペダルを二秒以上踏み続けると、音楽に合わせてペダルをタップすることで、お好みのテンポに設定することができるようになります (MOMENTARY モードでは起動しません)。再びペダルを二秒以上踏み続けると、このタップテンポ入力モードは解除されます。

⑧ この 6.3 mm モノラルフォンジャック入力端子 (**GTR IN**) にギターを接続してください。ベースは、**BASS IN** 端子に接続してください。

⑨ 6.3 mm モノラルフォンジャック出力 (**OUT A**) が、アンプにモノ信号を送信します。ステレオで使用する場合は、**OUT B** 端子も使用してください。

⑩ この 6.3 mm モノラルフォンジャック入力端子 (**BASS IN**) にベースを接続してください。ギターは、**GTR IN** 端子に接続してください。

⑪ この 6.3 mm モノラルフォンジャック (**OUT B**) は、**OUT A** 端子とともにステレオ信号を形成します。ミキサーへ信号を送る際に便利です。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント) は、ペダルカバーの下に設けられています。9V 電池 (別売り) を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。



- ◇ SF400 にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、SF400 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

- ◇ まれに、外的影響 (例えば静電気放電) によって、信号妨害や機能不全が発生し、装置の通常の動作が妨げられる場合があります。そういった場合は、アンプの音量を下げて入力端子からジャックを抜き、装置を再起動させてください。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

GTR 入力 / BASS 入力

コネクター	6.3 mm モノラルフオンジャック
インピーダンス	500 kΩ

出力 A / 出力 B

コネクター	6.3 mm モノラルフオンジャック
インピーダンス	1 kΩ

電源供給

9 V DC , 100 mA, 安定化

BEHRINGER PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
中国	220 V~, 50/60 Hz
ヨーロッパ / 英国 / オーストラリア	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
輸出用モデル	120/230 V~, 50 - 60 Hz

電源接続	2 mm DC ジャック、ネガティブセンター
バッテリー	9 V タイプ 6LR61
消費電力	60 mA

寸法および重量

外形寸法 (高 x 幅 x 奥行き)	約 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/2" 約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.73 lbs / 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の的外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものでもありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスベックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands