

OVERDRIVE/DISTORTION OD300

2-Mode Overdrive/Distortion Effects Pedal

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo firmę BEHRINGER, nabywając urządzenia OVERDRIVE DISTORTION OD300. Ten uniwersalny pedał efektów nadaje się optymalnie do gitar elektrycznych. Dzięki licznym możliwościom osiąga się absolutnie odjazdowy dźwięk overdrive i dystorsji lub kombinację obu tych efektów.

1. Elementy Obsługi



- 1 Regulator **LEVEL** określa głośność wyjścia.
- 2 Regulator **TONE** pozwala na dostosowanie brzmienia całego dźwięku.
- 3 Regulator **DRIVE** określa intensywność efektu overdrive/dystorsji.
- 4 Za pomocą regulatora **MODE** ustawia się stosunek między efektem overdrive i dystorsji. Przy wychyleniu w lewo uzyskuje się jedynie efekt overdrive, w prawo jedynie efekt dystorsji.
- 5 Dioda **ON/BATT** świeci się, gdy efekt jest aktywny. Dodatkowo można sprawdzić poziom naładowania baterii.
- 6 Przełącznik nożny służy do aktywacji/dezaktywacji efektu.
- 7 Gniazdo mono **IN** 6,3 mm typu jack służy do podłączenia instrumentu.
- 8 Gniazdo mono **OUT** 6,3 mm typu jack przekazuje sygnał do wzmacniacza.

Czołowe przyłącze **DC IN** służy do podłączania przejściówki 9 V (nie zawiera się w komplecie).

SCHOWEK NA BATERIE znajduje się pod przełącznikiem nożnym. Aby włożyć lub wymienić baterię, należy ostrożnie ścisnąć przeguby długopisem i wyjąć pedał. Zwrócić uwagę na to, aby nie porysować urządzenia.

♦ **OD300 nie ma przełącznika On/Off. OD300 jest gotowy do pracy, gdy kabel jest podłączony do gniazda IN. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda IN, gdy OD300 nie jest używany. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.**

NUMER SERYJNY znajduje się na dolnej stronie urządzenia.

2. Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

3. Gwarancja

Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajdują się na stronie <http://behringer.com>.

4. Dane Techniczne

In

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Przyłącze | gniazdo 6,3-mm mono typu jack |
|-----------|-------------------------------|

| | |
|------------|--------|
| Impedancja | 500 kΩ |
|------------|--------|

Out

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Przyłącze | gniazdo 6,3-mm mono typu jack |
|-----------|-------------------------------|

| | |
|------------|------|
| Impedancja | 1 kΩ |
|------------|------|

Zasilanie Elektryczne

9 V \pm , 100 mA, regulowany

BEHRINGER PSU-SB

| | |
|------------|---------------|
| USA/Kanada | 120 V~, 60 Hz |
|------------|---------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Chiny/Korea | 220 V~, 50 Hz |
|-------------|---------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| W. Bryt./Australia | 240 V~, 50 Hz |
|--------------------|---------------|

| | |
|--------|---------------|
| Europa | 230 V~, 50 Hz |
|--------|---------------|

| | |
|---------|--------------------|
| Japonia | 100 V~, 50 - 60 Hz |
|---------|--------------------|

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Przyłącze sieciowe | Przyłącze 2-mm DC, śródkowy ujemny |
|--------------------|------------------------------------|

| | |
|---------|---------------|
| Bateria | 9 V Typ 6LR61 |
|---------|---------------|

| | |
|------------|-------|
| Pobór mocy | 30 mA |
|------------|-------|

Wymiary/Masy

| | |
|-----------------|----------------------|
| Wymiary (WxSxG) | ok. 54 x 70 x 123 mm |
|-----------------|----------------------|

| | |
|--------|-------------|
| Ciężar | ok. 0,33 kg |
|--------|-------------|

Firma BEHRINGER stale stara się o zapewnienie najwyższego standardu jakości. Niezbędne modyfikacje będą dokonywane bez uprzedniego zawiadomienia. Dane techniczne i rysunki urządzenia mogą z tego względu odbiegać od podanych informacji lub ilustracji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIEM ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.