

OVERDRIVE/DISTORTION OD300

2-Mode Overdrive/Distortion Effects Pedal

非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER OVERDRIVE DISTORTION OD300。这款效果踏板非常适合电吉他。由于拥有高效特点，它能产生先进的过载，失真或两种效果的结合。

1. 控制元件



- ① LEVEL 控制旋钮，调节输出电平。
- ② TONE 控制旋钮，能用来修饰整体音效。
- ③ DRIVE 控制旋钮，调节过载 / 失真效果的强度。
- ④ MODE 控制旋钮，调节过载与失真效果之间的比例。在最左边时只是产生过载效果，在最右边只是产生失真效果。
- ⑤ ON/BATT LED，当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- ⑥ 脚踏开关，用来控制效果的通 / 断。
- ⑦ ¼" TS IN 接口，用于连接乐器线缆。
- ⑧ ¼" TS OUT 接口，用于将信号输送到放大器。

用设备前端的 DC IN 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池 (不包含)，请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◆ OD300 没有开关装置。当您把插头插入 IN 接口，OD300 就开始工作。当您不用 OD300 时，请将插头从 IN 接口拔出，从而延长电池寿命。

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用,或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件/配件。不要自己进行产品维修,尤其是当电源线或插座损坏的时候,请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后,请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记,并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入

接口	¼" TS
阻抗	500 KΩ

输出

接口	¼" TS
阻抗	1 KΩ

电源

9 V^{DC}, 100 mA 稳压

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韩国	220 V~, 60 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz

电源接口	2 mm 直流电接口, 中心极为负极
电池	9 V 6LR61 型
功耗	≤100 mA

尺寸/重量

尺寸 (H x W x D)	约 2 1/8 x 2 3/4 x 4 4/5" 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 lbs / 0.33 kg

BEHRINGER (百灵达) 致力于使产品保持在最专业的水平上,因而有时会对产品做些修改,技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同,恕不另行通知。

技术数据和外观如有变更,恕不另行通知,且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表,无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意,本手册的任何部分均不得为了任何目的,以任何形式或任何方式进行重新制作或转载,其中包括复制或录制。版权所有,侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands