

SUPER PHASE SHIFTER SP400

Ultimate Phase Shifter Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER SUPER PHASE SHIFTER SP400. Denne Phasereffektpedal leverer hele historien fra vintage til moderne faseskifteffekter - med et tryk på en fodkontakt. Oplev enhver lyd fra kloassiske flertrinsfasere til nye hvirvlende op- og nedadgående lyde.

1. Betjeningslementer



- 1 Vælg effekttilstand med **MODE**-kontakten:
4/8/10/12-trin: Dette bestemmer antallet af trin for fasereffekten. Lyden varierer fra vintage faserlyde til dybe og kraftfulde fasereffekter.
FALL: Denne tilstand giver dig indtryk af en konstant faldende fasningslyd.
RISE: Denne tilstand lyder som en permanent stigende fasningslyd.
STEP: I denne tilstand sker filterændringen op og ned i definerede trin.
- 2 **RES**(onans) kontrollerer effektens intensitet.
- 3 Med **DEPTH** kan du indstille modulationsdybden.
- 4 **RATE** bestemmer modulationshastigheden. RATE kan også indtastes ved hjælp af trampfunktionerne på fodpedalen eller med en ekstern fodpedal.
- 5 6,3-mm monobøsning (**IN**) opretter forbindelse til dit instrument.
- 6 6,3-mm monobøsning **OUT A** sender et monosignal til forstærkeren.
- 7 6,3-mm stereobøsning **EXP/CTL** kan bruges til at tilslutte to forskellige pedaltyper:
 - Brug en fodkontakt i stedet for fodpedalen (8) til at trampe LFO-hastigheden.
 - Brug en udtrykspedal til at modulere forholdet fra 0 (LFO er stoppet) til den maksimale værdi, som bestemmes af RATE-knappens (4) position.
- 8 Fodkontakten bruges til at slå effekten til/fra. Hvis du trykker på fodkontakten i 2 sekunder eller længere, kan du trampe effekt-forholdet ind (ON/BATT-LED'en blinker).
- 9 **ON/BATT** LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets status. Hvis Tramp-funktionen er aktiv, blinker LED'en.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET er placeret under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedaldækslet. Pas på ikke at ride enheden.

♦ **SP400 har ingen tænd/sluk-kontakt. Den kan betjenes, så snart du sætter et stik i en af IN-terminalerne. Tag stikket ud, hvis du ikke bruger SP400. Ved at gøre det forlænger du batteriets levetid.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

♦ **I sjældne tilfælde kan der forekomme interferens på den normale funktion, forårsaget af eksternt indflydelse (f.eks. elektrostatisk afladning) som f.eks. lydforstyrrelser eller fejlfunktioner. Hvis det forekommer drej ned for volumen på efterfølgende forstærkere og afbryd input-konnektor kort for at genstarte applikationen.**

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
Terminal	6,3-mm monobøsning
Impedans	500 kOhm

Out	
Terminal	6,3-mm monobøsning
Impedans	1 kOhm

Exp/Ctl	
Terminal	6,3-mm stereobøsning
Impedans	500 kOhm

Strømforsyning	
	9 V \pm , 100 mA reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/Australien	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Strømsstik	2 mm DC jack, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforsbrug	60 mA

Dimensioner/Vægt	
Dimensioner	ca. 54 x 70 x 123 mm (H x B x D)
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands